

Wandtaster 6-fach

Mit dem universell einsetzbaren Wandtaster – 6-fach werden angelegerte Geräte im Haus bequem über drei übereinander platzierte Tastenpaare gesteuert. So ist das komfortable Ein- und Ausschalten sowie Dimmen, die Steuerung von Rollläden oder das Einschalten des ECO-Modus der Heizung komfortabel möglich.

Der Wandtaster verfügt über ein austauschbares Beschriftungsfeld und ermöglicht eine individuelle Tastenbeschriftung und damit eine klare, eindeutige Zuordnung von Funktionen. Auch bei späteren Änderungen lässt sich die Beschriftung jederzeit ändern.



Produkteigenschaften

- Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit drei frei konfigurierbaren Tastenpaaren zur komfortablen Steuerung von angelegerten Geräten
- Ermöglicht bspw. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen oder das Aktivieren und Deaktivieren des Ecobetriebs
- Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er-Rahmen folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation), Busch Jäger (balance® SI) und ELSO (Joy)
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der wesmartify App (ohne Folgekosten) betrieben werden

Lieferumfang

- Wandtaster 6-fach
- Wechselrahmen
- Montageplatte
- Doppelseitige Klebestreifen (2x)
- Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)
- 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	50 mA max.
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	5 bis 35°C
Abmessungen (B x H x T)	Ohne Rahmen: 55 x 55 x 20 mm Mit Rahmen: 86 x 86 x 22 mm
Gewicht	95 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm