Jalousieaktor Markenschalter

Der Jalousieaktor für Markenschalter ermöglicht eine komfortable Steuerung angeschlossener Wechselspannungsmotoren für Rollläden oder Markisen. So lassen sich elektrisch betriebene Jalousien automatisch hoch- bzw. herunterfahren und darüber hinaus ist eine exakt einstellbare Lamellenposition von Raffstores und Jalousien möglich. Die Bedienung der Jalousien erfolgt ganz bequem über die Tasterwippe des Schalters, per Funk-Fernbedienung oder über die wesmartify App.

Produkteigenschaften

- Unterputzaktor zum Steuern von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen
- Ermöglicht eine exakte Einstellung der Lamellenposition bei Raffstores oder Jalousien
- Komfortable Bedienung über die wesmartify App, per Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Jalousien/Rollläden und die Einstellung der Lamellenposition
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der wesmartify App und weiteren Komponenten realisierbar
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der wesmartify App (ohne Folgekosten) betrieben

Lieferumfang

- Jalousieaktor für Markenschalter
- Schrauben 3,2 x 15 mm (2x)
- Schrauben 3,2 x 25 mm (2x)
- Bedienungsanleitung

wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

info@wesmartify.de
www.wesmartify.de

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	max. 2,2 A
Maximale Schaltleistung	500 VA
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Lastart	Motorlast
Relais	1x Wechsler, 1x Schließer
Leitungsart u. -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75 - 1,5 mm²
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Gewicht	58 g
Funkfrequenz	868,0-868,6 MHz 869,4-868,65 MHz
Typ. Funkreichweite	220 m (Freifeld)
Verpackungsmaß	122 x 112 x 48 mm
Verpackungsgewicht	135,2 g

wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

info@wesmartify.de
www.wesmartify.de